

# АНТЕННА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ П6-118

НОВИНКА



Приемная измерительная активная ферритовая антенна П6-118 предназначена для измерения напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 10 Гц до 500 кГц.

Рекомендована для метрологических приложений, задач оценки ЭМС и ПЭМИН, поиска источников помех.



- ✓ Обладает высокой чувствительностью по магнитному полю.
- ✓ Имеет малые габариты и вес.
- ✓ Питание активной части осуществляется от встроенных батарей.

## Технические характеристики

Диапазон частот	10 Гц - 500 кГц	Габариты	200 x 150 x 50 мм
Коэффициент калибровки (Кк)	от 45 до -33,18 дБ	Питание батарейное	2 x 9В
Пределы погрешности Кк	± 2 дБ		

Типовой график Коэффициента калибровки

